

●エコルトの接続・延長時に使用します。



**7.エコルトケーブルN 10m
EA 11704 00**

本体価格：5,500円(税込6,050円)

材質：樹脂
重量：1.0kg

**8.エコルトケーブルN 30m
EA 11705 00**

本体価格：11,000円(税込12,100円)

材質：樹脂
重量：3.0kg

■9～19のみのご発注は別途運賃が必要となります。

●ライト本体の内部で接続する際に簡単に結線ができます。



9.分岐コネクタ001

本体価格：4,120円(税込4,532円)

サイズ：幅150×高さ10×奥行10mm
重量：0.1kg
耐水性能：防雨形

※コンパクトなので、ボールライトの中におさまります。

●電線保護管を使用しない露出施工時の分岐に使用します。(3分岐)



10.分岐コネクタ002

本体価格：5,400円(税込5,940円)

サイズ：幅65×高さ125×奥行35mm
重量：0.2kg
耐水性能：防曇形

●分岐コネクタ002の取り付けに便利な工具をご用意しました。

11.分岐コネクタ002用工具

本体価格：934円(税込1,027円)

サイズ：幅90×高さ19×奥行29mm
重量：0.01kg


配線について

回路につなぐ合計消費電力に応じて、ケーブルの長さは下記の範囲内で調整してください。範囲以上の長さで利用すると、照明が暗い、点灯しないなどの不具合の原因となります。

合計消費電力	一番遠いライトまでの距離
16W	30m
24W	20m
32W	15m
63W	7.5m

ライトのケーブルの長さについて

エコルトボールライト、ウォールライト、スポットライトの本体には、LEDモジュール部から約2mのケーブルが付いています(エコルトスポットライト EA 01011 12のみ約1m)。エコルトラインライトは約5mのケーブルが付いています。



●露出施工時の分岐に使用します。(最大5分岐)



13.分岐ボックス002

本体価格：10,000円(税込11,000円)

サイズ：幅120×高さ55×奥行80mm
重量：0.2kg
耐水性能：防曇形

※高い防水機能を持ち、細いケーブルでもしっかり防水します。

●ケーブルとケーブルをつなぎ、延長することができます。



14.延長コネクタ001

本体価格：3,300円(税込3,630円)

サイズ：φ14×長さ90mm
重量：0.05kg
耐水性能：防曇形

●延長コネクタ001の取り付けに便利な工具をご用意しました。

15.延長コネクタ001用工具

本体価格：890円(税込979円)

サイズ：幅80×高さ10×奥行17mm
重量：0.01kg

使用上の注意



防水性を高めるため、ゴムプッシュとケーブルの間に隙間はありません。ゴムプッシュを反り返るように押しながらケーブルに通してください。

●結線部分をレジンを固め、確実に防水します。




16.グランドライト用防水パック小

本体価格：2,430円(税込2,673円)

サイズ：幅150×高さ80×奥行20mm
重量：0.01kg
耐水性能：水中形
※エコルトグランドライト EA 11024 062
▶P456、EA 11003 62 ▶P457用

使用方法



1. レジン内でショートしないように、必ず絶縁された閉端接続子で結線してください。
2. レジンがしっかりと固まるまで動かさないでください。
3. レジンが固まったら、グランドライトの埋込みボックスに入るように、ライトのケーブルと防水パックを絞り込むように融着絶縁フィットテープ(別売)と一緒に巻いてください。



17.グランドライト用防水パック大

本体価格：2,530円(税込2,783円)

サイズ：幅130×高さ160×奥行20mm
重量：0.1kg
耐水性能：水中形
※エコルトグランドライト EA 11005 62
▶P457用

●電線保護管(別途)とケーブルの隙間を防ぎます。



18.プッシング20個入り

本体価格：3,020円(税込3,322円)

重量：0.4kg
※φ16PF管用

使用方法



1. プッシングに切り込みを入れケーブルを通し、電線保護管にはめてください。
2. プッシングとケーブルの隙間に融着絶縁フィットテープ(別売)を巻き付け、ふさいでください。

●自己融着性の絶縁テープです。



19.融着絶縁フィットテープ

本体価格：1,330円(税込1,463円)

サイズ：幅20mm×長さ10m
重量：0.1kg

！ 注意点 その他の注意事項▶巻末折返し P685

- 12V照明「エコルト」はエコルトトランス、エコルトケーブルをご利用ください。他社のトランス、ケーブルなどを使用した場合、正しく機能しない恐れがあります。
- エコルトトランス、エコルトケーブルは、エコルト専用です。他の商品には使用できませんのでご注意ください。
- トランスは電気用品安全法に基づいて設計・製造しています。
- 専用トランスは許容量の範囲内でご使用ください。
- 単相100V交流電源をご使用ください(50Hz・60Hz共用です)。異なる電圧を使用すると発熱による火災・感電の原因となります。
- 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、商品の寿命が短くなります。

※必ず取付・取扱説明書に従ってください。ホームページでもご覧いただけます。

施工手順 P441

使用上のご注意 P685